お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

１４年４月１日より５％から８％へ変更する場合は、１４年３月末の閉店後から４月１日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

ＦＳ－１８５５、１９５５シリーズ	
該当機種	ＦＳ－１８５５、ＦＳ－１９５５シリーズ

税率マニュアル変更（５％→８％）の設定操作

①日計精算を行います

<使用する鍵>ＭＡキー、<鍵の位置>精算

[預／現計]

②税率を変更します。

<使用する鍵>ＭＡキー、<鍵の位置>設定

[1] [2] [×]（設定宣言） [3] [小計]（外税率の変更） [8] [#／現]（新外税率） →

→ [4] [小計]（内税率の変更） [8] [#／現]（新内税率） →

→ [預／現計]（設定の終了）

マニュアル設定の確認（点検）

<使用する鍵>ＭＡキー、<鍵の位置>点検または設定

[1] [1] [2] [預／現計] 発行されたレシートに

＃０３	８％	←新外税率
＃０４	８％	←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

【お願い】本ﾏﾆｭｱﾙは設定当日まで使用しませんので、レジの底面等に貼っておいて下さい。

●お問い合わせは

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておくと、４月１日の営業開始時からは消費税率８％で運用できます。

・営業時間中（例:PM4）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

税率変更予約機能を利用する場合の設定

＜条件＞いつでも可能、＜使用する鍵＞ＭＡキー、＜鍵の位置＞設定

[6] [2] [×]　[1] [小計]　[2] [0] [1] [4] [0] [3] [3] [1]　[#／現] →

設定宣言　変更日付の設定　★★★　注 1. 変更日付　★★★

→ [2] [小計]　[8]　[#／現] →
外税率の変更　新外税率

→ [3] [小計]　[8]　[#／現] →
内税率の変更　新内税率

→ [6] [小計]　ＸＸ　[#／現] →
奉仕料率１の設定

→ [7] [小計]　ＸＸ　[#／現] →
奉仕料率２の設定

奉仕料率の設定が無い場合は設定不要です。

→ [預／現計]
設定の終了

【注意】★★★　注 1. 変更日付について　★★★

■３月３１日が店休日の場合は 20140330 と設定します。

■午前０時を越えて深夜営業される店舗では 20140401 と設定します。

・間違った場合は、もう一度最初から正しく設定して下さい。
　あとから設定した内容が有効になります。

税率変更予約設定の確認（点検）

＜使用する鍵＞ＭＡキー、＜鍵の位置＞点検または設定

[1] [6] [2] [預／現計]

発行されたレシートに

＃０１	２０１４－０３－３１	←変更日付(20140330, 20140401 の場合も有り)
＃０２	８％	←新外税率
＃０３	８％	←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

指定した日の日計精算後に税率が自動的に８％へ変更されますので４月１日の営業日からは消費税率８％で安心して運用できます。

下記の設定は印紙レシート発行が設定されている場合のみ変更して下さい。

印紙レシート発行額の設定（平成２６年４月１日より）

＜条件＞いつでも可能　＜使用する鍵＞ＭＡキー、＜鍵の位置＞設定

[1] [6] [×] [5] [0] [0] [0] [0] [預／現計]

設定宣言　印紙レシート発行額　設定終了

【M/Sｼｽﾃﾑの場合】設定は鍵《設定》の位置でRTRﾓｰﾄﾞ（[RTR]ｷｰを押して前面表示器のｲﾝﾗｲﾝﾗﾝﾌﾟが点灯した状態）にて操作を行います。設定終了後再度[RTR]ｷｰ押すとRTRﾓｰﾄﾞは解除されます
尚、精算業務の場合も同様にRTRﾓｰﾄﾞで行います。

マスタ／サテライトシステム
税率マニュアル変更（５％→８％）の場合

●Ｍ／Ｓシステムの場合、マスター(親)レジのみ１ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容をＤＬＬ（送信）します。

１．接続されている全てのレジ〔マスター(親)レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行う。（ＲＴＲモードで行う）

２．全てのサテライト（子）レジの電源はＯＮの状態にしておく。

＊＊＊＊＊＊　以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。　＊＊＊＊＊＊

３．１／４ページ②の税率変更（５％→８％）設定を行う。(RTRﾓｰﾄﾞで行う)

４．サテライト（子）レジへ新税率のデータを送信します(RTRﾓｰﾄﾞで行う)
＜使用する鍵＞ＭＡキー、＜鍵の位置＞設定にして

[5] [1] [2] [預／現計]

５．以上の操作でサテライト（子）レジもすべて消費税８％となります。

マスター／サテライトシステム

税率変更予約機能の場合

●Ｍ／Ｓシステムの場合、マスター(親)レジのみ２ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容をＤＬＬ（送信）します。

１．接続されている全てのレジ〔マスター(親)レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行う。（ＲＴＲモードで行う）

２．全てのサテライト（子）レジの電源はＯＮの状態にしておく。

＊＊＊＊＊＊　以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。　＊＊＊＊＊＊

３．２／４ページの税率変更予約機能設定を行う。（ＲＴＲモードで行う）

４．ｻﾃﾗｲﾄ（子）ﾚｼﾞへ新税率のデータを送信します。(RTRﾓｰﾄﾞで行う)
　<使用する鍵>ＭＡキー、<鍵の位置>設定にして

　　5　6　2　預／現計

５．以上の操作でサテライト（子）レジもすべて消費税８％の予約がセットされます。

下記の操作は印紙レシート発行が設定されている場合のみ操作して下さい。

マスタ／サテライトシステム

印紙レシート発行額設定の場合

●Ｍ／Ｓシステムの場合、マスター(親)レジのみ３ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容をＤＬＬ（送信）します。

１．接続されている全てのレジ〔マスター(親)レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行う。（ＲＴＲモードで行う）

２．全てのサテライト（子）レジの電源はＯＮの状態にしておく。

＊＊＊＊＊＊　以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。　＊＊＊＊＊＊

３．３／４ページの印紙レシート発行額の設定を行う。(RTRﾓｰﾄﾞで行う)

４．サテライト（子）レジへ印紙レシート発行額設定のデータを送信します(RTRﾓｰﾄﾞで行う)
　<使用する鍵>ＭＡキー、<鍵の位置>設定にして

　　5　1　6　預／現計

５．以上の操作でサテライト（子）レジもすべて印紙レシート発行額の設定が完了します。